



Produktdatenblatt

MiBoxer SR2 2-in-1 LED-Controller (2.4 GHz) – Einfarbig & CCT, 12–24 V, 12 A, Push Dimming

MiBoxer SR2 LED-Controller für CCT & einfarbige LED-Strips. 12–24 V, 12 A, 2.4 GHz Funk, Push Dimming – steuerbar per Taster oder MiBoxer Fernbedienung.

Artikelnummer 22015

Produktbeschreibung

Der **MiBoxer SR2 2-in-1 LED-Controller** ist ein leistungsstarker 2.4 GHz-Funkcontroller zur Steuerung von **einfarbigen (Single Color)** und **CCT-LED-Streifen (Dual White)** mit einer Eingangsspannung von **12–24 V DC**. Dank der Kombination aus **hoher Belastbarkeit (bis zu 12 A)**, kompaktem Design und vielseitiger Steuerbarkeit ist der SR2 optimal für den Einsatz in **Wohnräumen, Showrooms, Gewerbebauten**, sowie für **Systemintegratoren und Installateure**.

Das Besondere: Der Controller unterstützt nicht nur **Funksteuerung über MiBoxer 2.4 GHz-Fernbedienungen**, sondern bietet zusätzlich **Push Dimming** – dimmbar über einen herkömmlichen Taster (Momentary Switch). So lässt sich auch ohne App oder Gateway ein flexibles und intuitives Lichtsystem realisieren.





Produkteigenschaften

Schutzart (IP)	IP20
Dimmbar	Ja
Zertifikate	CE, EMC, RED
Ausgangsstrom	12A
Funkfrequenz	2.4GHz RF
RF Reichweite	30m
Betriebstemperaturbereich	-10°C bis +40°C
TYP	Funk Empfänger
Farbe	Weiß
Material	Kunststoff
Spannung	DC12~24V
Steuerungstyp	CCT, einfarbig, 2-in-1
Klemmen	Schraubklemmen
Produktserie	SR2, 035S+
LED-Kompatibilität	einfarbig, CCT
Steuerungsmethode	Push Dimming, Funk
Dimmkurve	Logarithmisch
Kanal	2
Sicherheit	Kurzschluss, Überlast, Überspannung
Gewicht	0,1 kg
Einsatzbereich	Innenbereich
Montageart	Aufbau
Abmessungen	17x36x74,5 mm
Besonderheit	Memory-Funktion



Weitere Bilder

