Produktdatenblatt

DP DMX512 AC-Schalter/ Relaismodul – 1-Kanal, 230 V, 5 A für LED & Geräte

DMX512 AC-Schalter mit 1 Kanal, 230 V und 5 A Last. Ideal zum Schalten von LED-Leuchten, Geräten oder Relais. Einfache Aufputzmontage, LED-Anzeige.

Artikelnummer 22190

Produktbeschreibung

Der **DP DMX512 AC-Schalter** ist ein kompakter und zuverlässiger **1-Kanal-Schaltaktor** zur direkten **Ein-/Aus-Schaltung von 230 V-Wechselstromverbrauchern** über das weit verbreitete **DMX512-Protokoll**. Mit einer maximalen Schaltleistung von **5 A (ca. 1150 W bei 230 V)** eignet sich das Gerät hervorragend für **LED-Leuchten, Halogenlampen, Relais, Ventilatoren, Heizgeräte oder andere netzbetriebene Geräte**, die über DMX angesteuert werden sollen.

Das Gerät schaltet seinen Ausgang **digital ein oder aus**, abhängig vom über den DMX-Kanal empfangenen Steuerwert. Dadurch lässt sich eine angeschlossene Last über einfache DMX-Kommandos zuverlässig aktivieren oder deaktivieren.

Die **Aufputzmontage** ermöglicht eine einfache Installation an Wänden, Gehäusen oder im Bühnen- und Messebau. Dank stabiler Schraubklemmen und robustem Kunststoffgehäuse ist das Gerät ideal für den **stationären oder mobilen Einsatz** geeignet.

Ein **Status-LED-Indikator** zeigt den aktuellen Schaltzustand des Ausgangs an, was besonders bei Test- oder Wartungssituationen hilfreich ist.

Produkteigenschaften

Schutzart (IP)	IP20
Dimmbar	Nein
Garantiezeit	2 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS, EMC, FCC, LVD
Farbe	Weiß
Material	Kunststoff
Klemmen	Schraubklemmen
Steuerungsmethode	DMX
Kanal	1
Sicherheit	Überhitzung
Besonderheit	Auto-Funktion
Ausgangsstrom	5A
Gewicht	0,1 kg
Abmessungen	27x54x175 mm
DMX Anschluss	Schraubklemme
Betriebstemperaturbereich	-30 °C bis +55 °C
Montageart	Aufbau
Für	LED Netzteile, LED Treiber, Halogenlampen
Spannung	100~240V
TYP	DMX Schalter, DMX Relais

Weitere Bilder