



Produktdatenblatt

MiBoxer B3 RGBW-Wandpanel – 4-Zonen, 4 Kanal 2,4 GHz LED Touch-Fernbedienung | Schwarz

Elegantes 2,4 GHz Wandpanel zur Steuerung von RGBW-LEDs in bis zu 4 Zonen. Mit Touch-Farbring, Weißkanal und kabelloser Funktechnik.

Artikelnummer 22242



Produktbeschreibung

Die **MiBoxer B3** ist ein hochwertiges **Wand-Touchpanel** zur Steuerung von **RGBW-LED-Beleuchtungssystemen**. Mit der Möglichkeit, **bis zu vier Zonen unabhängig voneinander** zu bedienen, eignet sich diese Fernbedienung ideal für anspruchsvolle Lichtinstallationen im privaten und gewerblichen Bereich.

Das moderne Glas-Touchpanel bietet einen farbsensitiven **Touch-Farbring**, über den sich RGB-Farben intuitiv auswählen lassen. Zusätzlich ermöglicht die Steuerung eines **separaten Weißkanals (W)** eine präzise Feinabstimmung der Lichtfarbe – z. B. zur Kombination von Farblicht mit neutralem Weißlicht. Über die Tasten lassen sich außerdem **Helligkeit, Farbsättigung und vordefinierte Lichtszenen** anpassen.

Die B3 nutzt das zuverlässige **2,4 GHz RF-Funkprotokoll** von MiBoxer und bietet eine Funkreichweite von bis zu **30 Metern im offenen Raum**. Sie ist kompatibel mit allen **MiBoxer 2,4 GHz RGBW-LED-Controllern und Leuchtmitteln**.

Die Fernbedienung wird über **2 × AAA-Batterien** betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten) und wird mit einer **magnetischen Wandhalterung** geliefert, die sich per **doppelseitigem Klebeband oder Schrauben** befestigen lässt – ganz ohne sichtbare Befestigung.

Mit ihrem klaren Bedienlayout, der hochwertigen Verarbeitung und der zuverlässigen Funktechnik ist die **MiBoxer B3** die ideale Lösung für alle, die eine **feste, kabellose Steuerung ihrer RGBW-LED-Beleuchtung über mehrere Zonen hinweg** wünschen.



Produkteigenschaften

Schutzart (IP)	IP20
Dimmbar	Ja
Garantiezeit	2 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS, UKCA
Für	RGB, RGBW
Funkfrequenz	2.4GHz RF
RF Reichweite	30m
Farbe	Schwarz
Material	Kunststoff
Steuerungstyp	RGB, RGBW
LED-Kompatibilität	RGB, RGBW
Steuerungsmethode	Funk
Kanal	4
Batterie	3V (2xAAA)
Steuerzonen	4
Speicherplatz	1
Besonderheit	inkl. Magnethalterung, Programme, Timer
Gewicht	0,1 kg
Abmessungen	16x86x86 mm
TYP	Wandfernbedienung
Produktserie	B3



Weitere Bilder

